

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



R11 Tablet

Элегантный и компактный с производительностью бизнес-класса

- Дисплей 11,6", FHD, DynaVue® SR с яркостью 1000 нит
- Процессор Intel® Core™ 12-го поколения
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth® V5.2
- Работа от аккумулятора до 14 часов
- Дополнительные сканер штрих-кодов, считыватель радиочастотных меток и кард-ридер
- 10-точечная емкостная мультисенсорная панель с четырьмя сенсорными режимами



**Dyna
Vue**

Класс защиты	- Сертифицированы по MIL-STD 810H (Падение, удар, вибрация, перепад высот, воздействие высоких и низкий температур, температурный шок, влажность) - Сертифицирован по MIL-STD 461F - ANSI/ISA 12.12.01-2000, Класс I, Дивизион 2 - Падение с 1,2 метра - IP 66 - Корпус из алюминийево-магниевого сплава - Защита портов - Опционально дисплей повышенной яркости
---------------------	--

Операционная система	Windows® 10 Pro 64-бит
-----------------------------	------------------------

Установленные Процессоры	- процессор Intel® Core™ i7-1255U (12-е поколение), 1,7 ГГц с vPro™ (кеш-память 12 МБ, до 4,7 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер) - процессор Intel® Core™ i5-1235U (12-е поколение), 1,3 ГГц с vPro™ (кеш-память 12 МБ, до 4,4 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер)
---------------------------------	--

Графика	Intel® Iris® Xe Graphics
----------------	--------------------------

Оперативная память	1 слот под память объемом от 8 Гб до 32 Гб (4800 МГц, DDR5)
---------------------------	---

Хранение данных	SSD-накопитель на 256 Гб, NVMe, PCIe • приобретаемый дополнительно SSD-накопитель на 512 Гб / 1 Тб, PCIe
------------------------	--

Дисплей	11.6" FullHD (1920 × 1080) • приобретаемый дополнительно читаемый под солнечным светом дисплей с яркостью 1000 нит, технологией DynaVue® и емкостный мультисенсорным экраном • выбираемый пользователем сенсорный режим для программируемой функции
----------------	---

Аудио	- Встроенный микрофон - Поддержка Intel® High Definition Audio - Встроенный динамик
--------------	---

Камера	- Встроенная фронтальная камера 2.0Мп - Опционально задняя камера 8,0 МП с автофокусом и вспышкой
---------------	--

Кнопки	6 кнопок (2 клавиши с определяемыми пользователем функциями)
---------------	--

Сетевые интерфейсы	- Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax) - Bluetooth® V5.2 - Дополнительный специальный модуль GPS (UBLOX-NEO-M8N)¹ - Дополнительный мобильный широкополосный доступ с несколькими операторами GPS и 4G LTE¹ - Дополнительная проходная РЧ-антенна для GPS или WWAN¹
---------------------------	--

Безопасность	- Технология Intel® vPro™ - TPM 2.0 - Совместимость с NIST BIOS - Скрытый режим - Замок Kensington - Дополнительный считыватель HF-RFID (NFC)²
---------------------	--

Порты ввода/вывода	- Thunderbolt 4 x 1 - USB 3.2 2-го поколения (тип A) x 1 - Порт Micro HDMI x 1 - Аудиовход/выход (комбинированный разъем) x 1 - Карта microSD (microSDXC) x 1 - Разъем для док-станции (35-контактный Pogo) x 1 - Nano SIM-карта x 1 - Разъем постоянного тока x 1 - Дополнительная проходная РЧ-антенна для GPS или WWAN¹
---------------------------	---

Расширенный функционал	- Опционально 1D/2D сканер штрих-кодов - Опционально порт RJ45 x 1 или HF-RFID (NFC) или устройство чтения смарт-карт или MSR+устройство считывания смарт-карт или RJ-45/RS-232/устройство чтения смарт-карт²
-------------------------------	---

Питание	Адаптер питания AC : 100-240В, 50Гц-60Гц, 65Вт Основная батарея Li-Ion, 11.1В, 3950мА • Опционально повышенной емкости Li-Ion 11.1В, 6900мА, до 14 часов ³
----------------	---

Условия эксплуатации	- Рабочая температура : - 20°C ~ 60°C - Температура хранения : - 40°C ~ 71°C - Влажность : 5% ~ 95%
-----------------------------	---

Габариты & Вес	298 мм (Д) × 192 мм (Ш) × 20 мм (В) 1. 2 кг
---------------------------	--

Гарантия	стандартная 3 – года
-----------------	----------------------

1. GPS/WWAN и специализированная GPS являются взаимоисключающими системами.
2. Взаимоисключающие опций.
3. Протестировано с помощью теста производительности аккумулятора MobileMark 2014. Результаты могут отличаться в зависимости от различных ситуаций, включая конфигурацию оборудования, программное обеспечение, рабочие условия, настройки управления питанием и другие факторы.